Fourier Transform

F.T

Signal in time domain $\xrightarrow{\text{Fourier Transform}}$ Signal in Frequency domain
$\xleftarrow[\text{Inverse Fourier transform}]{}$

I.F.T

Fourier Transform For aperiodic signal

aperiodic → non periodic

$$g_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \, e^{j2\pi n f_0 t}$$

نفرض أن الإشارة فترتها ∞
يعني إنها لا تتكرر

non-periodic → $g(t) = \lim_{T_0 \to \infty} g_p(t)$ ← periodic



$$C_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} g_p(t) \cdot e^{-j2n\pi f_0 t} \, dt$$

Assume

التغير فى التردد $\Delta F = \frac{1}{T_0}$ $\qquad f_n = n f_0$

$$G(f_n) = C_n \cdot T_0$$

$$G(f_n) = \lim_{T_0 \to \infty} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} g_p(t) \, e^{-j2\pi f_n t}$$

$$G(f_n) = \int_{-\infty}^{\infty} g_p(t) \, e^{-j2\pi f_n t}$$

$f_n \longrightarrow f$

$$\boxed{G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \, e^{-j2\pi f t} \, dt}$$ Fourier Transform

Fourier Transform

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot e^{-j2\pi f t} \, dt$$

Inverse Fourier Transform

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) \cdot e^{+j2\pi f t} \, df$$

ex:

$$g(t) = \text{rect.}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} A & -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



$$G(f) = \int_{-T/2}^{T/2} A \cdot e^{-j2\pi f t} \, dt$$

$$G(f) = A \left[\frac{e^{-j2\pi f t}}{-j2\pi f} \right]_{-T/2}^{T/2}$$

$$G(f) = A \left[\frac{e^{-j\pi f T} - e^{j\pi f T}}{-j2\pi f} \right]$$

$$= A \left[\frac{e^{j\pi f T} - e^{-j\pi f T}}{j2\pi f} \right]$$

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \text{sinc}(x)$$

$$= A \cdot T \, \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f T}$$

$$= A \cdot T \, \text{sinc}(fT)$$

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$\text{sinc}(0) = 1$

$\text{sinc}(1) = 0$

$\text{sinc}(2) = 0$



$$A.\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \longrightarrow A.T\ \text{sinc}(fT)$$

$$3.\text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \longrightarrow 3.T\ \text{sinc}(fT)$$

Properties of Fourier Transform:

① Linearity

$$g_1(t) \rightarrow G_1(f)$$
$$g_2(t) \rightarrow G_2(f)$$
$$a\,g_1(t) + b\,g_2(t) \longrightarrow a\,G_1(f) + b\,G_2(f)$$

② Time Scaling

$$g(t) \rightarrow G(f)$$
$$g(at) \rightarrow \frac{1}{a}\,G\left(\frac{f}{a}\right)$$

$$2.\text{rect}\left(\frac{3t}{T}\right) \longrightarrow 2.T\ \text{sinc}\left(\frac{fT}{3}\right)$$

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot e^{-j2\pi f t} \, dt$$

$$F\{g(at)\} = \frac{1}{a} \cdot G\left(\frac{f}{a}\right)$$

$$F\{g(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(at) \cdot e^{-j2\pi f t} \, dt$$

$$at = \tau \rightarrow dt = \frac{d\tau}{a}$$

$$t = \frac{\tau}{a}$$

$$F\{g(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \cdot e^{-j2\pi f \frac{\tau}{a}} \frac{d\tau}{a}$$

$$= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \cdot e^{-j2\pi \left(\frac{f}{a}\right)\tau} \, d\tau$$

$$F\{g(at)\} = \frac{1}{a} \cdot G\left(\frac{f}{a}\right)$$

[illegible]

$$G(F) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot e^{-j2\pi F t} \, dt$$

Page :
Date :

③ Time Shift

$$g(t-t_0) \longrightarrow G(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

$$\cancel{g(t)} = \quad G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot e^{-j2\pi f t}\, dt$$

$$F.\{g(t-t_0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t-t_0) \cdot e^{-j2\pi f t}\, dt$$

$$t - t_0 = \tau \qquad\qquad t = \tau + t_0$$

$$dt = d\tau$$

$$F.\{g(t-t_0)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \cdot e^{-j2\pi f(\tau + t_0)}\, d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) \cdot e^{-j2\pi f(\tau)}\, d\tau \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

$$\therefore \quad g(t-t_0) \rightarrow G(f) \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

EX

$$A . \mathrm{rect}\left(\frac{t - \frac{T}{2}}{T}\right)$$

$$\rightarrow A . T \ \mathrm{sinc}(fT) \cdot e^{-j\pi f T}$$



$$\boxed{t_0 = \frac{T}{2}}$$



$$t_0 = \frac{-T}{2}$$

4. Frequency shift

$$g(t) \rightarrow G(F)$$

$$g(t) \cdot e^{+j2\pi f_0 t} \longrightarrow G(F-f_0)$$

$$F\{g(t) \cdot e^{+j2\pi f_0 t}\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)\, e^{+j2\pi f_0 t} \cdot e^{-j2\pi f t}\, dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(t)\, e^{-j2\pi(f-f_0)t}\, dt$$

$$= G(F-f_0)$$

$\sin(t)$ $\delta(t)$ unit Impulse

5. Area under $g(t)$

$$G(f) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \cdot e^{-j2\pi f t}\, dt$$

$$G(0) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)\, dt = \text{Area under Curve}$$

6. Area under $G(F)$

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(F)\, e^{j2\pi F t}\, dF$$

$$g(0) = \text{Area under } G(F)$$